



配線孔キャップ

施工説明書

〔上面図〕



〔納まり図〕




施工手順

1 エンド側板、仕切板、棚板、耐熱・耐汚棚 下穴加工

エンド側板、仕切板、棚板、耐熱・耐汚棚の端から80mm以上開けた位置にφ48.5mmの下穴を開けてください。(取り付け位置詳細は下図参照)

■ エンド側板・仕切板

〔側面図〕




配線孔キャップ

- 棚板などのパーツに干渉しない位置に取り付けてください。
- 配線孔キャップを2個以上取り付ける場合、間に各棚板(固定)またはスライドテーブルを設置してください。

■ 棚板、耐熱・耐汚棚

〔上面図〕



配線孔キャップ
棚板、耐熱・耐汚棚1枚につき
2個まで取り付け可能

棚板: エッジテープ/耐熱・耐汚棚: コ型カバー

2 配線孔キャップの取り付け

配線孔キャップをエンド側板、仕切板、棚板、耐熱・耐汚棚の両側から挟み込み、取り付けます。

